Ω mm2/m 0.749	AWG	D (mm)	r Ω /m	C (w/mm2)	Io (A)	RESISTENZA (ohm) -------> volt&watt																							
						0.20 ohm	0.32 ohm	0.34 ohm	0.36 ohm	0.38 ohm	0.40 ohm	0.42 ohm	0.44 ohm	0.46 ohm	0.48 ohm	0.50 ohm	0.52 ohm	0.54 ohm	0.56 ohm	0.58 ohm	0.60 ohm	0.64 ohm	0.68 ohm	0.72 ohm	0.76 ohm	0.80 ohm	0.84 ohm	0.88 ohm	0.92 ohm
SS316L	AWG 32	0.202	23.4	0.15	2.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				0.20	2.33	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.8v-4.1w	1.9v-4.3w	2v-4.6w	2v-4.8w	2.1v-5w
				0.25	2.60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.6v-4.1w	1.7v-4.3w	1.8v-4.6w	1.9v-4.9w	2v-5.2w	2.1v-5.4w	2.2v-5.7w	2.3v-6w	2.4v-6.2w
				0.30	2.85	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.4v-4.1w	1.5v-4.2w	1.5v-4.4w	1.6v-4.6w	1.7v-4.7w	1.7v-4.9w	1.8v-5.2w	1.9v-5.5w	2.1v-5.9w	2.2v-6.2w	2.3v-6.5w	2.4v-6.8w	2.5v-7.2w	2.6v-7.5w
				0.35	3.08	---	---	---	---	---	---	---	1.4v-4.2w	1.4v-4.4w	1.5v-4.6w	1.5v-4.7w	1.6v-4.9w	1.7v-5.1w	1.7v-5.3w	1.8v-5.5w	1.8v-5.7w	2v-6.1w	2.1v-6.5w	2.2v-6.8w	2.3v-7.2w	2.5v-7.6w	2.6v-8w	2.7v-8.4w	2.8v-8.7w
SS316L	AWG 31	0.227	18.5	0.15	2.40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.7v-4.2w	1.8v-4.4w	1.9v-4.6w	2v-4.9w	2.1v-5.1w	2.2v-5.3w
				0.20	2.78	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.4v-4w	1.5v-4.2w	1.6v-4.3w	1.6v-4.5w	1.7v-4.6w	1.8v-4.9w	1.9v-5.2w	2v-5.6w	2.1v-5.9w	2.2v-6.2w	2.3v-6.5w	2.4v-6.8w	2.6v-7.1w
				0.25	3.10	---	---	---	---	---	---	1.3v-4w	1.4v-4.2w	1.4v-4.4w	1.5v-4.6w	1.6v-4.8w	1.6v-5w	1.7v-5.2w	1.7v-5.4w	1.8v-5.6w	1.9v-5.8w	2v-6.2w	2.1v-6.6w	2.2v-6.9w	2.4v-7.3w	2.5v-7.7w	2.6v-8.1w	2.7v-8.5w	2.9v-8.9w
				0.30	3.40	---	---	---	1.2v-4.2w	1.3v-4.4w	1.4v-4.6w	1.4v-4.9w	1.5v-5.1w	1.6v-5.3w	1.6v-5.6w	1.7v-5.8w	1.8v-6w	1.8v-6.2w	1.9v-6.5w	2v-6.7w	2v-6.9w	2.2v-7.4w	2.3v-7.9w	2.4v-8.3w	2.6v-8.8w	2.7v-9.3w	2.9v-9.7w	3v-10.2w	3.1v-10.6w
				0.35	3.67	---	1.2v-4.3w	1.2v-4.6w	1.3v-4.9w	1.4v-5.1w	1.5v-5.4w	1.5v-5.7w	1.6v-5.9w	1.7v-6.2w	1.8v-6.5w	1.8v-6.7w	1.9v-7w	2v-7.3w	2.1v-7.6w	2.1v-7.8w	2.2v-8.1w	2.4v-8.6w	2.5v-9.2w	2.6v-9.7w	2.8v-10.3w	2.9v-10.8w	3.1v-11.3w	3.2v-11.9w	3.4v-12.4w
SS316L	AWG 30	0.255	14.7	0.15	2.86	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.4v-4.1w	1.5v-4.3w	1.5v-4.4w	1.6v-4.6w	1.7v-4.7w	1.7v-4.9w	1.8v-5.2w	1.9v-5.6w	2.1v-5.9w	2.2v-6.2w	2.3v-6.5w	2.4v-6.9w	2.5v-7.2w	2.6v-7.5w
				0.20	3.30	---	---	---	---	1.3v-4.1w	1.3v-4.4w	1.4v-4.6w	1.5v-4.8w	1.5v-5w	1.6v-5.2w	1.7v-5.4w	1.7v-5.7w	1.8v-5.9w	1.8v-6.1w	1.9v-6.3w	2v-6.5w	2.1v-7w	2.2v-7.4w	2.4v-7.8w	2.5v-8.3w	2.6v-8.7w	2.8v-9.2w	2.9v-9.6w	3v-10w
				0.25	3.69	---	1.2v-4.4w	1.3v-4.6w	1.3v-4.9w	1.4v-5.2w	1.5v-5.4w	1.6v-5.7w	1.6v-6w	1.7v-6.3w	1.8v-6.5w	1.8v-6.8w	1.9v-7.1w	2v-7.4w	2.1v-7.6w	2.1v-7.9w	2.2v-8.2w	2.4v-8.7w	2.5v-9.3w	2.7v-9.8w	2.8v-10.4w	3v-10.9w	3.1v-11.4w	3.2v-12w	3.4v-12.5w
				0.30	4.04	---	1.3v-5.2w	1.4v-5.6w	1.5v-5.9w	1.5v-6.2w	1.6v-6.5w	1.7v-6.9w	1.8v-7.2w	1.9v-7.5w	1.9v-7.8w	2v-8.2w	2.1v-8.5w	2.2v-8.8w	2.3v-9.2w	2.3v-9.5w	2.4v-9.8w	2.6v-10.5w	2.7v-11.1w	2.9v-11.8w	3.1v-12.4w	3.2v-13.1w	3.4v-13.7w	3.6v-14.4w	3.7v-15w
				0.35	4.37	---	1.4v-6.1w	1.5v-6.5w	1.6v-6.9w	1.7v-7.2w	1.7v-7.6w	1.8v-8w	1.9v-8.4w	2v-8.8w	2.1v-9.2w	2.2v-9.5w	2.3v-9.9w	2.4v-10.3w	2.4v-10.7w	2.5v-11.1w	2.6v-11.4w	2.8v-12.2w	3v-13w	3.1v-13.7w	3.3v-14.5w	3.5v-15.3w	3.7v-16w	3.8v-16.8w	4v-17.5w
SS316L	AWG 29	0.286	11.7	0.15	3.39	---	---	---	1.2v-4.1w	1.3v-4.4w	1.4v-4.6w	1.4v-4.8w	1.5v-5.1w	1.6v-5.3w	1.6v-5.5w	1.7v-5.8w	1.8v-6w	1.8v-6.2w	1.9v-6.5w	2v-6.7w	2v-6.9w	2.2v-7.4w	2.3v-7.8w	2.4v-8.3w	2.6v-8.8w	2.7v-9.2w	2.9v-9.7w	3v-10.1w	3.1v-10.6w
				0.20	3.92	---	1.3v-4.9w	1.3v-5.2w	1.4v-5.5w	1.5v-5.8w	1.6v-6.1w	1.6v-6.5w	1.7v-6.8w	1.8v-7.1w	1.9v-7.4w	2v-7.7w	2v-8w	2.1v-8.3w	2.2v-8.6w	2.3v-8.9w	2.4v-9.2w	2.5v-9.8w	2.7v-10.4w	2.8v-11.1w	3v-11.7w	3.1v-12.3w	3.3v-12.9w	3.4v-13.5w	3.6v-14.1w
				0.25	4.38	---	1.4v-6.1w	1.5v-6.5w	1.6v-6.9w	1.7v-7.3w	1.8v-7.7w	1.8v-8.1w	1.9v-8.4w	2v-8.8w	2.1v-9.2w	2.2v-9.6w	2.3v-10w	2.4v-10.4w	2.5v-10.8w	2.5v-11.1w	2.6v-11.5w	2.8v-12.3w	3v-13.1w	3.2v-13.8w	3.3v-14.6w	3.5v-15.4w	3.7v-16.1w	3.9v-16.9w	4v-17.7w
				0.30	4.80	1.4v-6.9w	1.5v-7.4w	1.6v-7.8w	1.7v-8.3w	1.8v-8.8w	1.9v-9.2w	2v-9.7w	2.1v-10.1w	2.2v-10.6w	2.3v-11.1w	2.4v-11.5w	2.5v-12w	2.6v-12.4w	2.7v-12.9w	2.8v-13.4w	2.9v-13.8w	3.1v-14.7w	3.3v-15.7w	3.5v-16.6w	3.6v-17.5w	3.8v-18.4w	4v-19.4w	4.2v-20.3w	4.4v-21.2w
				0.35	5.18	1.6v-8.1w	1.7v-8.6w	1.8v-9.1w	1.9v-9.7w	2v-10.2w	2.1v-10.8w	2.2v-11.3w	2.3v-11.8w	2.4v-12.4w	2.5v-12.9w	2.6v-13.4w	2.7v-14w	2.8v-14.5w	2.9v-15.1w	3v-15.6w	3.1v-16.1w	3.3v-17.2w	3.5v-18.3w	3.7v-19.4w	3.9v-20.4w	4.1v-21.5w	4.4v-22.6w	4.6v-23.7w	4.8v-24.7w
SS316L	AWG 28	0.321	9.3	0.15	4.03	---	1.3v-5.2w	1.4v-5.5w	1.5v-5.9w	1.5v-6.2w	1.6v-6.5w	1.7v-6.8w	1.8v-7.2w	1.9v-7.5w	1.9v-7.8w	2v-8.1w	2.1v-8.5w	2.2v-8.8w	2.3v-9.1w	2.3v-9.4w	2.4v-9.8w	2.6v-10.4w	2.7v-11.1w	2.9v-11.7w	3.1v-12.4w	3.2v-13w	3.4v-13.7w	3.5v-14.3w	3.7v-15w
				0.20	4.66	1.4v-6.5w	1.5v-6.9w	1.6v-7.4w	1.7v-7.8w	1.8v-8.2w	1.9v-8.7w	2v-9.1w	2v-9.5w	2.1v-10w	2.2v-10.4w	2.3v-10.8w	2.4v-11.3w	2.5v-11.7w	2.6v-12.1w	2.7v-12.6w	2.8v-13w	3v-13.9w	3.2v-14.7w	3.4v-15.6w	3.5v-16.5w	3.7v-17.3w	3.9v-18.2w	4.1v-19.1w	4.3v-20w
				0.25	5.21	1.6v-8.1w	1.7v-8.7w	1.8v-9.2w	1.9v-9.8w	2v-10.3w	2.1v-10.8w	2.2v-11.4w	2.3v-11.9w	2.4v-12.5w	2.5v-13w	2.6v-13.6w	2.7v-14.1w	2.8v-14.6w	2.9v-15.2w	3v-15.7w	3.1v-16.3w	3.3v-17.3w	3.5v-18.4w	3.7v-19.5w	4v-20.6w	4.2v-21.7w	4.4v-22.8w	4.6v-23.9w	4.8v-24.9w
				0.30	5.70	1.7v-9.8w	1.8v-10.4w	1.9v-11.1w	2.1v-11.7w	2.2v-12.4w	2.3v-13w	2.4v-13.7w	2.5v-14.3w	2.6v-15w	2.7v-15.6w	2.9v-16.3w	3v-16.9w	3.1v-17.6w	3.2v-18.2w	3.3v-18.9w	3.4v-19.5w	3.7v-20.8w	3.9v-22.1w	4.1v-23.4w	4.3v-24.7w	4.6v-26w	4.8v-27.3w	5v-28.6w	5.2v-29.9w
				0.35	6.16	1.8v-11.4w	2v-12.1w	2.1v-12.9w	2.2v-13.7w	2.3v-14.4w	2.5v-15.2w	2.6v-15.9w	2.7v-16.7w	2.8v-17.5w	3v-18.2w	3.1v-19w	3.2v-19.7w	3.3v-20.5w	3.4v-21.3w	3.6v-22w	3.7v-22.8w	3.9v-24.3w	4.2v-25.8w	4.4v-27.3w	4.7v-28.8w	4.9v-30.4w	5.2v-31.9w	5.4v-33.4w	5.7v-34.9w
SS316L	AWG 27	0.361	7.3	0.15	4.83	1.4v-7w	1.5v-7.5w	1.6v-7.9w	1.7v-8.4w	1.8v-8.9w	1.9v-9.3w	2v-9.8w	2.1v-10.3w	2.2v-10.7w	2.3v-11.2w	2.4v-11.7w	2.5v-12.1w	2.6v-12.6w	2.7v-13.1w	2.8v-13.5w	2.9v-14w	3.1v-14.9w	3.3v-15.8w	3.5v-16.8w	3.7v-17.7w	3.9v-18.6w	4.1v-19.6w	4.2v-20.5w	4.4v-21.4w
				0.20	5.57	1.7v-9.3w	1.8v-9.9w	1.9v-10.6w	2v-11.2w	2.1v-11.8w	2.2v-12.4w	2.3v-13.1w	2.5v-13.7w	2.6v-14.3w	2.7v-14.9w	2.8v-15.5w	2.9v-16.2w	3v-16.8w	3.1v-17.4w	3.2v-18w	3.3v-18.6w	3.6v-19.9w	3.8v-21.1w	4v-22.4w	4.2v-23.6w	4.5v-24.9w	4.7v-26.1w	4.9v-27.3w	5.1v-28.6w
				0.25	6.23	1.9v-11.7w	2v-12.4w	2.1v-13.2w	2.2v-14w	2.4v-14.8w	2.5v-15.5w	2.6v-16.3w	2.7v-17.1w	2.9v-17.9w	3v-18.6w	3.1v-19.4w	3.2v-20.2w	3.4v-21w	3.5v-21.8w	3.6v-22.5w	3.7v-23.3w	4v-24.9w	4.2v-26.4w	4.5v-28w	4.7v-29.5w	5v-31.1w	5.2v-32.6w	5.5v-34.2w	5.7v-35.7w
				0.30	6.83	2v-14w	2.2v-14.9w	2.3v-15.8w	2.5v-16.8w	2.6v-17.7w	2.7v-18.6w	2.9v-19.6w	3v-20.5w	3.1v-21.4w	3.3v-22.4w	3.4v-23.3w	3.6v-24.2w	3.7v-25.2w	3.8v-26.1w	4v-27w	4.1v-28w	4.4v-29.8w	4.6v-31.7w	4.9v-33.6w	5.2v-35.4w	5.5v-37.3w	5.7v-39.2w	6v-41w	6.3v-42.9w
				0.35	7.37	2.2v-16.3w	2.4v-17.4w	2.5v-18.5w	2.7v-19.6w	2.8v-20.7w	2.9v-21.8w	3.1v-22.8w	3.2v-23.9w	3.4v-25w	3.5v-26.1w	3.7v-27.2w	3.8v-28.3w	4v-29.4w	4.1v-30.5w	4.3v-31.5w	4.4v-32.6w	4.7v-34.8w	5v-37w	5.3v-39.2w	5.6v-41.3w	5.9v-43.5w	6.2v-45.7w	6.5v-47.9w	6.8v-50w
SS316L	AWG 26	0.405	5.8	0.15	5.74	1.7v-9.9w	1.8v-10.5w	2v-11.2w	2.1v-11.8w	2.2v-12.5w	2.3v-13.2w	2.4v-13.8w	2.5v-14.5w	2.6v-15.1w	2.8v-15.8w	2.9v-16.5w	3v-17.1w	3.1v-17.8w	3.2v-18.4w	3.3v-19.1w	3.4v-19.7w	3.7v-21.1w	3.9v-22.4w	4.1v-23.7w	4.4v-25w	4.6v-26.3w	4.8v-27.6w	5v-29w	5.3v-30.3w
				0.20	6.62	2v-13.2w	2.1v-14w	2.3v-14.9w	2.4v-15.8w	2.5v-16.7w	2.6v-17.5w	2.8v-18.4w	2.9v-19.3w	3v-20.2w	3.2v-21.1w	3.3v-21.9w	3.4v-22.8w	3.6v-23.7w	3.7v-24.6w	3.8v-25.4w	4v-26.3w	4.2v-28.1w	4.5v-29.8w	4.8v-31.6w	5v-33.3w	5.3v-35.1w	5.6v-36.9w	5.8v-38.6w	6.1v-40.4w
				0.25	7.41	2.2v-16.5w	2.4v-17.5w	2.5v-18.6w	2.7v-19.7w	2.8v-20.8w	3v-21.9w	3.1v-23w	3.3v-24.1w	3.4v-25.2w	3.6v-26.3w	3.7v-27.4w	3.9v-28.5w	4v-29.6w	4.1v-30.7w	4.3v-31.8w	4.4v-32.9w	4.7v-35.1w	5v-37.3w	5.3v-39.5w	5.6v-41.7w	5.9v-43.9w	6.2v-46.1w	6.5v-48.3w	6.8v-50.5w
				0.30	8.11	2.4v-19.7w	2.6v-21.1w	2.8v-22.4w	2.9v-23.7w	3.1v-25w	3.2v-26.3w	3.4v-27.6w	3.6v-29w	3.7v-30.3w	3.9v-31.6w	4.1v-32.9w	4.2v-34.2w	4.4v-35.5w	4.5v-36.9w	4.7v-38.2w	4.9v-39.5w	5.2v-42.1w	5.5v-44.8w	5.8v-47.4w	6.2v-50w	6.5v-52.6w	6.8v-55.3w	7.1v-57.9w	7.5v-60.5w
				0.35	8.76	2.6v-23w	2.8v-24.6w	3v-26.1w	3.2v-27.6w	3.3v-29.2w	3.5v-30.7w	3.7v-32.2w	3.9v-33.8w	4v-35.3w	4.2v-36.9w	4.4v-38.4w	4.6v-39.9w	4.7v-41.5w	4.9v-43w	5.1v-44.5w	5.3v-46.1w	5.6v-49.1w	6v-52.2w	6.3v-55.3w	6.7v-58.4w	7v-61.4w	7.4v-64.5w	7.7v-67.6w	8.1v-70.6w
SS316L	AWG 25	0.455	4.6	0.15	6.83	2v-14w	2.2v-14.9w	2.3v-15.8w	2.5v-16.8w	2.6v-17.7w	2.7v-18.6w	2.9v-19.6w	3v-20.5w	3.1v-21.4w	3.3v-22.4w	3.4v-23.3w	3.6v-24.2w	3.7v-25.2w	3.8v-26.1w	4v-27w	4.1v-28w	4.4v-29.8w	4.6v-31.7w	4.9v-33.6w	5.2v-35.4w	5.5v-37.3w	5.7v-39.2w	6v-41w	6.3v-42.9w
				0.20	7.88	2.4v-18.6w	2.5v-19.9w	2.7v-21.1w	2.8v-22.4w	3v-23.6w	3.2v-24.9w	3.3v-26.1w	3.5v-27.3w	3.6v-28.6w	3.8v-29.8w	3.9v-31.1w	4.1v-32.3w	4.3v-33.6w	4.4v-34.8w	4.6v-36w	4.7v-37.3w	5v-39.8w	5.4v-42.3w	5.7v-44.7w	6v-47.2w	6.3v-49.7w	6.6v-52.2w	6.9v-54.7w	7.3v-57.2w
				0.25	8.81	2.6v-23.3w	2.8v-24.9w	3v-26.4w	3.2v-28w	3.3v-29.5w	3.5v-31.1w	3.7v-32.6w	3.9v-34.2w	4.1v-35.7w	4.2v-37.3w	4.4v-38.8w	4.6v-40.4w	4.8v-42w	4.9v-43.5w	5.1v-45.1w	5.3v-46.6w	5.6v-49.7w	6v-52.8w	6.3v-55.9w	6.7v-59w	7.1v-62.1w	7.4v-65.3w	7.8v-68.4w	8.1v-71.5w
				0.30	9.66	2.9v-28w	3.1v-29.8w	3.3v-31.7w	3.5v-33.6w	3.7v-35.4w	3.9v-37.3w	4.1v-39.2w	4.2v-41w	4.4v-42.9w	4.6v-44.7w	4.8v-46.6w	5v-48.5w	5.2v-50.3w	5.4v-52.2w	5.6v-54.1w	5.8v-55.9w	6.2v-59.7w	6.6v-63.4w	7v-67.1w	7.3v-70.8w	7.7v-74.6w	8.1v-78.3w	8.5v-82w	8.9v-85.8w
				0.35	10.43	3.1v-32.6w	3.3v-34.8w	3.5v-37w	3.8v-39.2w	4v-41.3w	4.2v-43.5w	4.4v-45.7w	4.6v-47.9w	4.8v-50w	5v-52.2w	5.2v-54.4w	5.4v-56.6w	5.6v-58.7w	5.8v-60.9w	6v-63.1w	6.3v-65.3w	6.7v-69.6w	7.1v-74w	7.5v-78.3w	7.9v-82.7w	8.3v-87w	8.8v-91.4w	9.2v-95.7w	9.6v-100.1w
SS316L	AWG 24	0.511	3.7	0.15	8.07	2.4v-19.5w	2.6v-20.8w	2.7v-22.1w	2.9v-23.4w	3.1v-24.7w	3.2v-26w	3.4v-27.3w	3.5v-28.6w	3.7v-29.9w	3.9v-31.2w	4v-32.5w	4.2v-33.8w	4.4v-35.1w	4.5v-36.4w	4.7v-37.7w	4.8v-39w	5.2v-41.7w	5.5v-44.3w	5.8v-46.9w	6.1v-49.5w	6.5v-52.1w	6.8v-54.7w	7.1v-57.3w	7.4v-59.9w
				0.20	9.32	2.8v-26w	3v-27.8w	3.2v-29.5w	3.4v-31.2w	3.5v-33w	3.7v-34.7w	3.9v-36.4w	4.1v-38.2w	4.3v-39.9w	4.5v-41.7w	4.7v-43.4w	4.8v-45.1w	5v-46.9w	5.2v-48.6w	5.4v-50.3w	5.6v-52.1w	6v-55.5w	6.3v-59w	6.7v-62.5w	7.1v-65.9w	7.5v-69.4w	7.8v-72.9w	8.2v-76.4w	8.6v-79.8w
				0.25	10.41	3.1v-32.5w	3.3v-34.7w	3.5v-36.9w	3.7v-39w	4v-41.2w	4.2v-43.4w	4.4v-45.6w	4.6v-47.7w	4.8v-49.9w	5v-52.1w	5.2v-54.2w	5.4v-56.4w	5.6v-58.6w	5.8v-60.7w	6v-62.9w	6.2v-65.1w	6.7v-69.4w	7.1v-73.8w	7.5v-78.1w	7.9v-82.4w	8.3v-86.8w	8.7v-91.1w	9.2v-95.5w	9.6v-99.8w
				0.30	11.41	3.4v-39w	3.7v-41.7w	3.9v-44.3w	4.1v-46.9w	4.3v-49.5w	4.6v-52.1w	4.8v-54.7w	5v-57.3w	5.2v-59.9w	5.5v-62.5w	5.7v-65.1w	5.9v-67.7w	6.2v-70.3w	6.4v-72.9w	6.6v-75.5w	6.8v-78.1w	7.3v-83.3w	7.8v-88.5w	8.2v-93.7w	8.7v-98.9w	9.1v-104.1w	9.6v-109.3w	10v-114.5w	10.5v-119.8w
				0.35	12.32	3.7v-45.6w	3.9v-48.6w	4.2v-51.6w	4.4v-54.7w	4.7v-57.7w	4.9v-60.7w	5.2v-63.8w	5.4v-66.8w	5.7v-69.9w	5.9v-72.9w	6.2v-75.9w	6.4v-79w	6.7v-82w	6.9v-85w	7.1v-88.1w	7.4v-91.1w	7.9v-97.2w	8.4v-103.3w	8.9v-109.3w	9.4v-115.4w	9.9v-121.5w	10.4v-127.6w	10.8v-133.6w	11.3v-139.7w
SS316L	AWG 22	0.644	2.3	0.15	11.49	3.4v-39.6w	3.7v-42.2w	3.9v-44.9w	4.1v-47.5w	4.4v-50.1w	4.6v-52.8w	4.8v-55.4w	5.1v-58.1w	5.3v-60.7w	5.5v-63.3w	5.7v-66w	6v-68.6w	6.2v-71.3w	6.4v-73.9w	6.7v-76.5w	6.9v-79.2w	7.4v-84.4w	7.8v-89.7w	8.3v-95w	8.7v-100.3w	9.2v-105.6w	9.6v-110.8w	10.1v-116.1w	10.6v-121.4w
				0.20	13.26	4v-52.8w	4.2v-56.3w	4.5v-59.8w	4.8v-63.3w	5v-66.9w	5.3v-70.4w	5.6v-73.9w	5.8v-77.4w	6.1v-80.9w	6.4v-84.4w	6.6v-88w	6.9v-91.5w	7.2v-95w	7.4v-98.5w	7.7v-102w	8v-105.6w	8.5v-112.6w	9v-119.6w	9.5v-126.7w	10.1v-133.7w	10.6v-140.7w	11.1v-147.8w	11.7v-154.8w	12.2v-161.9w
				0.25	14.83	4.4v-66w	4.7v-70.4w	5v-74.8w	5.3v-79.2w	5.6v-83.6w	5.9v-88w	6.2v-92.4w	6.5v-96.8w	6.8v-101.2w	7.1v-105.6w	7.4v-110w	7.7v-114.4w	8v-118.8w	8.3v-123.2w	8.6v-127.5w	8.9v-131.9w	9.5v-140.7w	10.1v-149.5w	10.7v-158.3w	11.3v-167.1w	11.9v-175.9w	12.5v-184.7w	13v-193.5w	---
				0.30	16.24	4.9v-79.2w	5.2v-84.4w	5.5v-89.7w	5.8v-95w	6.2v-100.3w	6.5v-105.6w	6.8v-110.8w	7.1v-116.1w	7.5v-121.4w	7.8v-126.7w	8.1v-131.9w	8.4v-137.2w	8.8v-142.5w	9.1v-147.8w	9.4v-153.1w	9.7v-158.3w	10.4v-168.9w	11v-179.4w	11.7v-190w	---	---	---	---	---
				0.35	17.55	5.3v-92.4w	5.6v-98.5w	6v-104.7w	6.3v-110.8w	6.7v-117w	7v-123.2w	7.4v-129.3w	7.7v-135.5w	8.1v-141.6w	8.4v-147.8w	8.8v-153.9w	9.1v-160.1w	9.5v-166.3w	9.8v-172.4w	10.2v-178.6w	10.5v-184.7w	11.2v-197w	---	---	---	---	---	---	---