Ω mm2/m 0.470	AWG	D (mm)	r Ω /m	C (w/mm2)	Io (A)	RESISTENZA (ohm) -------> volt&watt																				
						0.14 ohm	0.16 ohm	0.18 ohm	0.20 ohm	0.22 ohm	0.24 ohm	0.26 ohm	0.28 ohm	0.30 ohm	0.32 ohm	0.34 ohm	0.36 ohm	0.38 ohm	0.40 ohm	0.42 ohm	0.44 ohm	0.46 ohm	0.48 ohm	0.50 ohm	0.52 ohm	0.54 ohm	0.56 ohm	0.58 ohm	0.60 ohm
Ti g1	AWG 32	0.202	14.7	0.15	2.54	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				0.20	2.94	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.4v-4.1w	1.5v-4.3w	1.5v-4.5w	1.6v-4.7w	1.6v-4.8w	1.7v-5w	1.8v-5.2w
				0.25	3.29	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.2v-4.1w	1.3v-4.3w	1.4v-4.5w	1.4v-4.7w	1.5v-5w	1.6v-5.2w	1.6v-5.4w	1.7v-5.6w	1.8v-5.8w	1.8v-6w	1.9v-6.3w	2v-6.5w
				0.30	3.60	---	---	---	---	---	---	---	---	1.2v-4.1w	1.2v-4.4w	1.3v-4.7w	1.4v-4.9w	1.4v-5.2w	1.5v-5.4w	1.6v-5.7w	1.7v-6w	1.7v-6.2w	1.8v-6.5w	1.9v-6.7w	1.9v-7w	2v-7.3w	2.1v-7.5w	2.2v-7.8w
				0.35	3.89	---	---	---	---	---	---	---	1.1v-4.2w	1.2v-4.5w	1.2v-4.8w	1.3v-5.1w	1.4v-5.4w	1.5v-5.7w	1.6v-6w	1.6v-6.3w	1.7v-6.6w	1.8v-7w	1.9v-7.3w	1.9v-7.6w	2v-7.9w	2.1v-8.2w	2.2v-8.5w	2.3v-8.8w	2.3v-9.1w
Ti g1	AWG 31	0.227	11.6	0.15	3.04	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.3v-4.1w	1.4v-4.2w	1.5v-4.4w	1.5v-4.6w	1.6v-4.8w	1.6v-5w	1.7v-5.2w	1.8v-5.3w	1.8v-5.5w
				0.20	3.51	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.2v-4.2w	1.3v-4.4w	1.3v-4.7w	1.4v-4.9w	1.5v-5.2w	1.5v-5.4w	1.6v-5.7w	1.7v-5.9w	1.8v-6.1w	1.8v-6.4w	1.9v-6.6w	2v-6.9w	2v-7.1w	2.1v-7.4w
				0.25	3.92	---	---	---	---	---	---	---	1.1v-4.3w	1.2v-4.6w	1.3v-4.9w	1.3v-5.2w	1.4v-5.5w	1.5v-5.8w	1.6v-6.1w	1.6v-6.5w	1.7v-6.8w	1.8v-7.1w	1.9v-7.4w	2v-7.7w	2v-8w	2.1v-8.3w	2.2v-8.6w	2.3v-8.9w	2.4v-9.2w
				0.30	4.29	---	---	---	---	0.9v-4.1w	1v-4.4w	1.1v-4.8w	1.2v-5.2w	1.3v-5.5w	1.4v-5.9w	1.5v-6.3w	1.5v-6.6w	1.6v-7w	1.7v-7.4w	1.8v-7.7w	1.9v-8.1w	2v-8.5w	2.1v-8.9w	2.1v-9.2w	2.2v-9.6w	2.3v-10w	2.4v-10.3w	2.5v-10.7w	2.6v-11.1w
				0.35	4.64	---	---	---	0.9v-4.3w	1v-4.7w	1.1v-5.2w	1.2v-5.6w	1.3v-6w	1.4v-6.5w	1.5v-6.9w	1.6v-7.3w	1.7v-7.7w	1.8v-8.2w	1.9v-8.6w	1.9v-9w	2v-9.5w	2.1v-9.9w	2.2v-10.3w	2.3v-10.8w	2.4v-11.2w	2.5v-11.6w	2.6v-12w	2.7v-12.5w	2.8v-12.9w
Ti g1	AWG 30	0.255	9.2	0.15	3.61	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.2v-4.2w	1.2v-4.4w	1.3v-4.7w	1.4v-5w	1.4v-5.2w	1.5v-5.5w	1.6v-5.7w	1.7v-6w	1.7v-6.3w	1.8v-6.5w	1.9v-6.8w	2v-7.1w	2v-7.3w	2.1v-7.6w	2.2v-7.8w
				0.20	4.17	---	---	---	---	---	1v-4.2w	1.1v-4.5w	1.2v-4.9w	1.3v-5.2w	1.3v-5.6w	1.4v-5.9w	1.5v-6.3w	1.6v-6.6w	1.7v-7w	1.8v-7.3w	1.8v-7.7w	1.9v-8w	2v-8.4w	2.1v-8.7w	2.2v-9.1w	2.3v-9.4w	2.3v-9.8w	2.4v-10.1w	2.5v-10.4w
				0.25	4.67	---	---	---	0.9v-4.4w	1v-4.8w	1.1v-5.2w	1.2v-5.7w	1.3v-6.1w	1.4v-6.5w	1.5v-7w	1.6v-7.4w	1.7v-7.8w	1.8v-8.3w	1.9v-8.7w	2v-9.1w	2.1v-9.6w	2.1v-10w	2.2v-10.4w	2.3v-10.9w	2.4v-11.3w	2.5v-11.8w	2.6v-12.2w	2.7v-12.6w	2.8v-13.1w
				0.30	5.11	---	0.8v-4.2w	0.9v-4.7w	1v-5.2w	1.1v-5.7w	1.2v-6.3w	1.3v-6.8w	1.4v-7.3w	1.5v-7.8w	1.6v-8.4w	1.7v-8.9w	1.8v-9.4w	1.9v-9.9w	2v-10.4w	2.1v-11w	2.2v-11.5w	2.4v-12w	2.5v-12.5w	2.6v-13.1w	2.7v-13.6w	2.8v-14.1w	2.9v-14.6w	3v-15.2w	3.1v-15.7w
				0.35	5.52	0.8v-4.3w	0.9v-4.9w	1v-5.5w	1.1v-6.1w	1.2v-6.7w	1.3v-7.3w	1.4v-7.9w	1.5v-8.5w	1.7v-9.1w	1.8v-9.8w	1.9v-10.4w	2v-11w	2.1v-11.6w	2.2v-12.2w	2.3v-12.8w	2.4v-13.4w	2.5v-14w	2.6v-14.6w	2.8v-15.2w	2.9v-15.8w	3v-16.5w	3.1v-17.1w	3.2v-17.7w	3.3v-18.3w
Ti g1	AWG 29	0.286	7.3	0.15	4.30	---	---	---	---	---	0.9v-4.1w	1v-4.4w	1.1v-4.8w	1.2v-5.2w	1.3v-5.5w	1.4v-5.9w	1.5v-6.3w	1.5v-6.6w	1.6v-7w	1.7v-7.4w	1.8v-7.8w	1.9v-8.1w	2v-8.5w	2.1v-8.9w	2.1v-9.2w	2.2v-9.6w	2.3v-10w	2.4v-10.3w	2.5v-10.7w	2.6v-11.1w
				0.20	4.96	---	---	0.9v-4.4w	1v-4.9w	1.1v-5.4w	1.2v-5.9w	1.3v-6.4w	1.4v-6.9w	1.5v-7.4w	1.6v-7.9w	1.7v-8.4w	1.8v-8.9w	1.9v-9.4w	2v-9.8w	2.1v-10.3w	2.2v-10.8w	2.3v-11.3w	2.4v-11.8w	2.5v-12.3w	2.6v-12.8w	2.7v-13.3w	2.8v-13.8w	2.9v-14.3w	3v-14.8w
				0.25	5.55	0.8v-4.3w	0.9v-4.9w	1v-5.5w	1.1v-6.2w	1.2v-6.8w	1.3v-7.4w	1.4v-8w	1.6v-8.6w	1.7v-9.2w	1.8v-9.8w	1.9v-10.5w	2v-11.1w	2.1v-11.7w	2.2v-12.3w	2.3v-12.9w	2.4v-13.5w	2.6v-14.2w	2.7v-14.8w	2.8v-15.4w	2.9v-16w	3v-16.6w	3.1v-17.2w	3.2v-17.8w	3.3v-18.5w
				0.30	6.08	0.9v-5.2w	1v-5.9w	1.1v-6.6w	1.2v-7.4w	1.3v-8.1w	1.5v-8.9w	1.6v-9.6w	1.7v-10.3w	1.8v-11.1w	1.9v-11.8w	2.1v-12.6w	2.2v-13.3w	2.3v-14w	2.4v-14.8w	2.6v-15.5w	2.7v-16.2w	2.8v-17w	2.9v-17.7w	3v-18.5w	3.2v-19.2w	3.3v-19.9w	3.4v-20.7w	3.5v-21.4w	3.6v-22.2w
				0.35	6.56	0.9v-6w	1.1v-6.9w	1.2v-7.8w	1.3v-8.6w	1.4v-9.5w	1.6v-10.3w	1.7v-11.2w	1.8v-12.1w	2v-12.9w	2.1v-13.8w	2.2v-14.6w	2.4v-15.5w	2.5v-16.4w	2.6v-17.2w	2.8v-18.1w	2.9v-19w	3v-19.8w	3.2v-20.7w	3.3v-21.5w	3.4v-22.4w	3.5v-23.3w	3.7v-24.1w	3.8v-25w	3.9v-25.8w
Ti g1	AWG 28	0.321	5.8	0.15	5.11	---	0.8v-4.2w	0.9v-4.7w	1v-5.2w	1.1v-5.7w	1.2v-6.3w	1.3v-6.8w	1.4v-7.3w	1.5v-7.8w	1.6v-8.3w	1.7v-8.9w	1.8v-9.4w	1.9v-9.9w	2v-10.4w	2.1v-11w	2.2v-11.5w	2.3v-12w	2.5v-12.5w	2.6v-13w	2.7v-13.6w	2.8v-14.1w	2.9v-14.6w	3v-15.1w	3.1v-15.6w
				0.20	5.90	0.8v-4.9w	0.9v-5.6w	1.1v-6.3w	1.2v-7w	1.3v-7.7w	1.4v-8.3w	1.5v-9w	1.7v-9.7w	1.8v-10.4w	1.9v-11.1w	2v-11.8w	2.1v-12.5w	2.2v-13.2w	2.4v-13.9w	2.5v-14.6w	2.6v-15.3w	2.7v-16w	2.8v-16.7w	2.9v-17.4w	3.1v-18.1w	3.2v-18.8w	3.3v-19.5w	3.4v-20.2w	3.5v-20.9w
				0.25	6.59	0.9v-6.1w	1.1v-7w	1.2v-7.8w	1.3v-8.7w	1.5v-9.6w	1.6v-10.4w	1.7v-11.3w	1.8v-12.2w	2v-13w	2.1v-13.9w	2.2v-14.8w	2.4v-15.6w	2.5v-16.5w	2.6v-17.4w	2.8v-18.3w	2.9v-19.1w	3v-20w	3.2v-20.9w	3.3v-21.7w	3.4v-22.6w	3.6v-23.5w	3.7v-24.3w	3.8v-25.2w	4v-26.1w
				0.30	7.22	1v-7.3w	1.2v-8.3w	1.3v-9.4w	1.4v-10.4w	1.6v-11.5w	1.7v-12.5w	1.9v-13.6w	2v-14.6w	2.2v-15.6w	2.3v-16.7w	2.5v-17.7w	2.6v-18.8w	2.7v-19.8w	2.9v-20.9w	3v-21.9w	3.2v-23w	3.3v-24w	3.5v-25w	3.6v-26.1w	3.8v-27.1w	3.9v-28.2w	4v-29.2w	4.2v-30.3w	4.3v-31.3w
				0.35	7.80	1.1v-8.5w	1.2v-9.7w	1.4v-11w	1.6v-12.2w	1.7v-13.4w	1.9v-14.6w	2v-15.8w	2.2v-17w	2.3v-18.3w	2.5v-19.5w	2.7v-20.7w	2.8v-21.9w	3v-23.1w	3.1v-24.3w	3.3v-25.6w	3.4v-26.8w	3.6v-28w	3.7v-29.2w	3.9v-30.4w	4.1v-31.6w	4.2v-32.9w	4.4v-34.1w	4.5v-35.3w	4.7v-36.5w
Ti g1	AWG 27	0.361	4.6	0.15	6.08	0.9v-5.2w	1v-5.9w	1.1v-6.7w	1.2v-7.4w	1.3v-8.1w	1.5v-8.9w	1.6v-9.6w	1.7v-10.4w	1.8v-11.1w	1.9v-11.8w	2.1v-12.6w	2.2v-13.3w	2.3v-14.1w	2.4v-14.8w	2.6v-15.5w	2.7v-16.3w	2.8v-17w	2.9v-17.8w	3v-18.5w	3.2v-19.2w	3.3v-20w	3.4v-20.7w	3.5v-21.4w	3.6v-22.2w
				0.20	7.02	1v-6.9w	1.1v-7.9w	1.3v-8.9w	1.4v-9.9w	1.5v-10.8w	1.7v-11.8w	1.8v-12.8w	2v-13.8w	2.1v-14.8w	2.2v-15.8w	2.4v-16.8w	2.5v-17.8w	2.7v-18.7w	2.8v-19.7w	2.9v-20.7w	3.1v-21.7w	3.2v-22.7w	3.4v-23.7w	3.5v-24.7w	3.7v-25.6w	3.8v-26.6w	3.9v-27.6w	4.1v-28.6w	4.2v-29.6w
				0.25	7.85	1.1v-8.6w	1.3v-9.9w	1.4v-11.1w	1.6v-12.3w	1.7v-13.6w	1.9v-14.8w	2v-16w	2.2v-17.3w	2.4v-18.5w	2.5v-19.7w	2.7v-21w	2.8v-22.2w	3v-23.4w	3.1v-24.7w	3.3v-25.9w	3.5v-27.1w	3.6v-28.4w	3.8v-29.6w	3.9v-30.8w	4.1v-32.1w	4.2v-33.3w	4.4v-34.5w	4.6v-35.7w	4.7v-37w
				0.30	8.60	1.2v-10.4w	1.4v-11.8w	1.5v-13.3w	1.7v-14.8w	1.9v-16.3w	2.1v-17.8w	2.2v-19.2w	2.4v-20.7w	2.6v-22.2w	2.8v-23.7w	2.9v-25.1w	3.1v-26.6w	3.3v-28.1w	3.4v-29.6w	3.6v-31.1w	3.8v-32.5w	4v-34w	4.1v-35.5w	4.3v-37w	4.5v-38.5w	4.6v-39.9w	4.8v-41.4w	5v-42.9w	5.2v-44.4w
				0.35	9.29	1.3v-12.1w	1.5v-13.8w	1.7v-15.5w	1.9v-17.3w	2v-19w	2.2v-20.7w	2.4v-22.4w	2.6v-24.2w	2.8v-25.9w	3v-27.6w	3.2v-29.3w	3.3v-31.1w	3.5v-32.8w	3.7v-34.5w	3.9v-36.2w	4.1v-38w	4.3v-39.7w	4.5v-41.4w	4.6v-43.1w	4.8v-44.9w	5v-46.6w	5.2v-48.3w	5.4v-50w	5.6v-51.8w
Ti g1	AWG 26	0.405	3.6	0.15	7.28	1v-7.4w	1.2v-8.5w	1.3v-9.5w	1.5v-10.6w	1.6v-11.7w	1.7v-12.7w	1.9v-13.8w	2v-14.8w	2.2v-15.9w	2.3v-17w	2.5v-18w	2.6v-19.1w	2.8v-20.1w	2.9v-21.2w	3.1v-22.3w	3.2v-23.3w	3.3v-24.4w	3.5v-25.4w	3.6v-26.5w	3.8v-27.6w	3.9v-28.6w	4.1v-29.7w	4.2v-30.7w	4.4v-31.8w
				0.20	8.41	1.2v-9.9w	1.3v-11.3w	1.5v-12.7w	1.7v-14.1w	1.8v-15.6w	2v-17w	2.2v-18.4w	2.4v-19.8w	2.5v-21.2w	2.7v-22.6w	2.9v-24w	3v-25.4w	3.2v-26.9w	3.4v-28.3w	3.5v-29.7w	3.7v-31.1w	3.9v-32.5w	4v-33.9w	4.2v-35.3w	4.4v-36.8w	4.5v-38.2w	4.7v-39.6w	4.9v-41w	5v-42.4w
				0.25	9.40	1.3v-12.4w	1.5v-14.1w	1.7v-15.9w	1.9v-17.7w	2.1v-19.4w	2.3v-21.2w	2.4v-23w	2.6v-24.7w	2.8v-26.5w	3v-28.3w	3.2v-30w	3.4v-31.8w	3.6v-33.6w	3.8v-35.3w	3.9v-37.1w	4.1v-38.9w	4.3v-40.6w	4.5v-42.4w	4.7v-44.2w	4.9v-45.9w	5.1v-47.7w	5.3v-49.5w	5.5v-51.2w	5.6v-53w
				0.30	10.30	1.4v-14.8w	1.6v-17w	1.9v-19.1w	2.1v-21.2w	2.3v-23.3w	2.5v-25.4w	2.7v-27.6w	2.9v-29.7w	3.1v-31.8w	3.3v-33.9w	3.5v-36w	3.7v-38.2w	3.9v-40.3w	4.1v-42.4w	4.3v-44.5w	4.5v-46.7w	4.7v-48.8w	4.9v-50.9w	5.1v-53w	5.4v-55.1w	5.6v-57.3w	5.8v-59.4w	6v-61.5w	6.2v-63.6w
				0.35	11.12	1.6v-17.3w	1.8v-19.8w	2v-22.3w	2.2v-24.7w	2.4v-27.2w	2.7v-29.7w	2.9v-32.2w	3.1v-34.6w	3.3v-37.1w	3.6v-39.6w	3.8v-42.1w	4v-44.5w	4.2v-47w	4.4v-49.5w	4.7v-52w	4.9v-54.4w	5.1v-56.9w	5.3v-59.4w	5.6v-61.9w	5.8v-64.3w	6v-66.8w	6.2v-69.3w	6.5v-71.7w	6.7v-74.2w
Ti g1	AWG 25	0.455	2.9	0.15	8.60	1.2v-10.4w	1.4v-11.8w	1.5v-13.3w	1.7v-14.8w	1.9v-16.3w	2.1v-17.7w	2.2v-19.2w	2.4v-20.7w	2.6v-22.2w	2.8v-23.7w	2.9v-25.1w	3.1v-26.6w	3.3v-28.1w	3.4v-29.6w	3.6v-31.1w	3.8v-32.5w	4v-34w	4.1v-35.5w	4.3v-37w	4.5v-38.4w	4.6v-39.9w	4.8v-41.4w	5v-42.9w	5.2v-44.4w
				0.20	9.93	1.4v-13.8w	1.6v-15.8w	1.8v-17.7w	2v-19.7w	2.2v-21.7w	2.4v-23.7w	2.6v-25.6w	2.8v-27.6w	3v-29.6w	3.2v-31.5w	3.4v-33.5w	3.6v-35.5w	3.8v-37.5w	4v-39.4w	4.2v-41.4w	4.4v-43.4w	4.6v-45.3w	4.8v-47.3w	5v-49.3w	5.2v-51.3w	5.4v-53.2w	5.6v-55.2w	5.8v-57.2w	6v-59.1w
				0.25	11.10	1.6v-17.3w	1.8v-19.7w	2v-22.2w	2.2v-24.6w	2.4v-27.1w	2.7v-29.6w	2.9v-32w	3.1v-34.5w	3.3v-37w	3.6v-39.4w	3.8v-41.9w	4v-44.4w	4.2v-46.8w	4.4v-49.3w	4.7v-51.8w	4.9v-54.2w	5.1v-56.7w	5.3v-59.1w	5.6v-61.6w	5.8v-64.1w	6v-66.5w	6.2v-69w	6.4v-71.5w	6.7v-73.9w
				0.30	12.16	1.7v-20.7w	1.9v-23.7w	2.2v-26.6w	2.4v-29.6w	2.7v-32.5w	2.9v-35.5w	3.2v-38.4w	3.4v-41.4w	3.6v-44.4w	3.9v-47.3w	4.1v-50.3w	4.4v-53.2w	4.6v-56.2w	4.9v-59.1w	5.1v-62.1w	5.4v-65.1w	5.6v-68w	5.8v-71w	6.1v-73.9w	6.3v-76.9w	6.6v-79.9w	6.8v-82.8w	7.1v-85.8w	7.3v-88.7w
				0.35	13.13	1.8v-24.2w	2.1v-27.6w	2.4v-31.1w	2.6v-34.5w	2.9v-38w	3.2v-41.4w	3.4v-44.9w	3.7v-48.3w	3.9v-51.8w	4.2v-55.2w	4.5v-58.7w	4.7v-62.1w	5v-65.6w	5.3v-69w	5.5v-72.5w	5.8v-75.9w	6v-79.4w	6.3v-82.8w	6.6v-86.3w	6.8v-89.7w	7.1v-93.2w	7.4v-96.6w	7.6v-100.1w	7.9v-103.5w
Ti g1	AWG 24	0.511	2.3	0.15	10.23	1.4v-14.7w	1.6v-16.8w	1.8v-18.8w	2v-20.9w	2.3v-23w	2.5v-25.1w	2.7v-27.2w	2.9v-29.3w	3.1v-31.4w	3.3v-33.5w	3.5v-35.6w	3.7v-37.7w	3.9v-39.8w	4.1v-41.9w	4.3v-44w	4.5v-46.1w	4.7v-48.2w	4.9v-50.3w	5.1v-52.3w	5.3v-54.4w	5.5v-56.5w	5.7v-58.6w	5.9v-60.7w	6.1v-62.8w
				0.20	11.82	1.7v-19.5w	1.9v-22.3w	2.1v-25.1w	2.4v-27.9w	2.6v-30.7w	2.8v-33.5w	3.1v-36.3w	3.3v-39.1w	3.5v-41.9w	3.8v-44.7w	4v-47.5w	4.3v-50.3w	4.5v-53w	4.7v-55.8w	5v-58.6w	5.2v-61.4w	5.4v-64.2w	5.7v-67w	5.9v-69.8w	6.1v-72.6w	6.4v-75.4w	6.6v-78.2w	6.9v-81w	7.1v-83.8w
				0.25	13.21	1.8v-24.4w	2.1v-27.9w	2.4v-31.4w	2.6v-34.9w	2.9v-38.4w	3.2v-41.9w	3.4v-45.4w	3.7v-48.9w	4v-52.3w	4.2v-55.8w	4.5v-59.3w	4.8v-62.8w	5v-66.3w	5.3v-69.8w	5.5v-73.3w	5.8v-76.8w	6.1v-80.3w	6.3v-83.8w	6.6v-87.2w	6.9v-90.7w	7.1v-94.2w	7.4v-97.7w	7.7v-101.2w	7.9v-104.7w
				0.30	14.47	2v-29.3w	2.3v-33.5w	2.6v-37.7w	2.9v-41.9w	3.2v-46.1w	3.5v-50.3w	3.8v-54.4w	4.1v-58.6w	4.3v-62.8w	4.6v-67w	4.9v-71.2w	5.2v-75.4w	5.5v-79.6w	5.8v-83.8w	6.1v-87.9w	6.4v-92.1w	6.7v-96.3w	6.9v-100.5w	7.2v-104.7w	7.5v-108.9w	7.8v-113.1w	8.1v-117.3w	8.4v-121.4w	8.7v-125.6w
				0.35	15.63	2.2v-34.2w	2.5v-39.1w	2.8v-44w	3.1v-48.9w	3.4v-53.7w	3.8v-58.6w	4.1v-63.5w	4.4v-68.4w	4.7v-73.3w	5v-78.2w	5.3v-83.1w	5.6v-87.9w	5.9v-92.8w	6.3v-97.7w	6.6v-102.6w	6.9v-107.5w	7.2v-112.4w	7.5v-117.3w	7.8v-122.1w	8.1v-127w	8.4v-131.9w	8.8v-136.8w	9.1v-141.7w	9.4v-146.6w
Ti g1	AWG 22	0.644	1.4	0.15	14.72	2.1v-30.3w	2.4v-34.7w	2.7v-39w	2.9v-43.4w	3.2v-47.7w	3.5v-52w	3.8v-56.4w	4.1v-60.7w	4.4v-65w	4.7v-69.4w	5v-73.7w	5.3v-78w	5.6v-82.4w	5.9v-86.7w	6.2v-91w	6.5v-95.4w	6.8v-99.7w	7.1v-104w	7.4v-108.4w	7.7v-112.7w	8v-117.1w	8.2v-121.4w	8.5v-125.7w	8.8v-130.1w
				0.20	17.00	2.4v-40.5w	2.7v-46.2w	3.1v-52w	3.4v-57.8w	3.7v-63.6w	4.1v-69.4w	4.4v-75.1w	4.8v-80.9w	5.1v-86.7w	5.4v-92.5w	5.8v-98.3w	6.1v-104w	6.5v-109.8w	6.8v-115.6w	7.1v-121.4w	7.5v-127.2w	7.8v-133w	8.2v-138.7w	8.5v-144.5w	8.8v-150.3w	9.2v-156.1w	9.5v-161.9w	9.9v-167.6w	10.2v-173.4w
				0.25	19.01	2.7v-50.6w	3v-57.8w	3.4v-65w	3.8v-72.3w	4.2v-79.5w	4.6v-86.7w	4.9v-93.9w	5.3v-101.2w	5.7v-108.4w	6.1v-115.6w	6.5v-122.8w	6.8v-130.1w	7.2v-137.3w	7.6v-144.5w	8v-151.7w	8.4v-159w	8.7v-166.2w	9.1v-173.4w	9.5v-180.6w	9.9v-187.9w	10.3v-195.1w	---	---	---
				0.30	20.82	2.9v-60.7w	3.3v-69.4w	3.7v-78w	4.2v-86.7w	4.6v-95.4w	5v-104w	5.4v-112.7w	5.8v-121.4w	6.2v-130.1w	6.7v-138.7w	7.1v-147.4w	7.5v-156.1w	7.9v-164.7w	8.3v-173.4w	8.7v-182.1w	9.2v-190.8w	9.6v-199.4w	---	---	---	---	---	---	---
				0.35	22.49	3.1v-70.8w	3.6v-80.9w	4v-91w	4.5v-101.2w	4.9v-111.3w	5.4v-121.4w	5.8v-131.5w	6.3v-141.6w	6.7v-151.7w	7.2v-161.9w	7.6v-172w	8.1v-182.1w	8.5v-192.2w	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---